

NM-CO-10X-INT KOOLMONOXIDEMELDER - 10 JAAR LITHIUM BATTERIJ

| | |
|---------------|--|
| Sensor type | Elektrochemisch |
| Batterij type | 10 jaar, niet vervangbare lithium batterij |



- Geavanceerde elektrochemische sensor, speciaal ontwikkeld voor een betrouwbare koolmonoxide melding.
- Snelle en eenvoudige installatie door 1 puntsmontage.
- Bestand tegen ongewenste meldingen die veroorzaakt kunnen worden door hogere concentraties verontreinigingen dan normaal in een huishoudelijke omgeving voorkomen
- Indicatie einde levensduur.
- Detecteert ook low levels koolmonoxide <35PPM/8 uur.
- Optie: In combinatie met Wi-Safe 2: verbind draadloos tot 50 FireAngel Wi-Safe 2 rook-, hitte-, koolmonoxidemelders en accessoires op een enkel Wi-Safe 2 netwerk.
- De NM-CO-10X-INT kan voorzien worden van een Z-Wave Plus UZW-module of Zigbee 3.0 ZB-module voor Smart home.

Wi-Safe 2

zigbee

Z-WAVE



EN 50291-1: 2010
EN 50291-2: 2010
KM 551504



Specificatie

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Afmeting: | L = 114 mm B = 93 mm H = 37 mm EAN: 0816317004941 | |
| Voeding | 3V DC niet vervangbare lithium batterij met een levensduur van 10 jaar. | |
| Technologie | Elektrochemisch | |
| Montage | Muur/ vrijstaand | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10° C to +40° C | |
| Luchtvochtigheidsbereik | 30% tot 90% zonder condensatie | |
| Bedrijfstemperatuurbereik -opslag | -20 C tot +60° C | |
| Luchtvochtigheidsbereik -opslag | 30% tot 90% RV zonder condensatie | |
| Kunststof materiaal | UL94 V0 brandvertragend | |
| Garantie | 5 jaar. Alleen op de koolmonoxidemelder. | |
| Gecertificeerd | CE, BS EN 50291-1 & 2: 2010 - KM 551504 | |

Voor aansturing van een ventilatiesysteem of het uitzetten van de CV ketel etc. zijn er draadloze **Wi-Safe 2** smart-relais verkrijgbaar; WRLYM of WRLYB. De koolmonoxidemelder moet dan worden voorzien van een W2-Module. Indien de NM-CO-10X-INT wordt opgenomen in een Z-Wave of Zigbee Smart home systeem zijn daar ook modules (Z-Wave Plus & Zigbee 3.0) voor. Neem contact op met de leverancier van uw smart home controller over de mogelijkheden.